

# Generador 5,500 W

Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 10 HP



## Código

G55MG1000THW

## Marca

EVANS

## Categoría

Evans Pro

## Característica Especial

Portátil

## INFORMACION COMERCIAL

Marca del Motor	Thunder®
Potencia del Motor	11.00 HP
Desplazamiento	337 cc
Encendido	Manual
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	25.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	1.1 lts
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Si

## CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	8.50 horas
Potencia Maxima	5.50 kVA
Potencia Nominal	4.50 kVA
Voltaje	120 / 240 V
Alternador	Con escobillas y AVR
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofasico
Contactos	120/ 240 V
Tipo de Enfriamiento	Aire



TANQUE DE COMBUSTIBLE 25 L



ENCENDIDO MANUAL



## Usos

Soporte en emergencias, ideal para apagones, construcción ligera y herramientas.

## Beneficios

Energía Portátil  
Fácil arranque  
Fácil transportación.



# Generador 5,500 W

Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 10 HP



Rango de Decibeles a 7 metros	75.00 dB
Clavija	No incluida
Panel	Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, duplex

## INFORMACION ADICIONAL

Garantía	1 Año
Dimensiones de Empaque (Largo*Ancho*Alto)	71.00 X 51.00 X 79.00 cm
Peso neto	70.00 kg

## Código

G55MG1000THW

## Marca

EVANS

## Categoría

Evans Pro

## Característica Especial

Portátil

## CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COMPATIBLES NO INCLUIDOS



CLAVIJA DE SEGURIDAD  
CON SEGURO GIRAR-TRABAR  
(TWIST LOCK)  
3P, 4H, 125/250 V, 30 A



AMG-SAE30-L  
MOTOR GASOLINA  
ACEITE SAE 30



EXTENSIONES INDUSTRIALES  
IDEALES PARA USO  
CON GENERADORES  
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.



TANQUE  
DE COMBUSTIBLE  
25 L



ENCENDIDO  
MANUAL



## Usos

Soporte en emergencias, ideal para apagones, construcción ligera y herramientas.

## Beneficios

Energía Portátil  
Fácil arranque  
Fácil transportación.

